Instrukcja łączenia falownika Huawei z siecią WIFI

1. Na urządzeniu mobilnym uruchamiamy aplikację Fusion Solar, jeśli nie mamy zainstalowanej pobieramy ją klikając w poniższy link:

https://intl.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/nologin/assets/build/index.html#/jumppage



2. Wyłączamy na telefonie "Dane komórkowe" oraz "Wi-Fi"

		100	-			-	-
1	8	*				*	
	Wibracja	Bluetooth	Orient, pionowa	Wi-Fi	Wibracja	Bluetooth	Orient. pionowa
*	Ť			+	Ť		1¢
Tryb offline	Latarka	Tryb zasilania	Dane komórkowe	Tryb offline	Latarka	Tryb zasilania	Dane komórkowe
Ç	B		b	8			(Da)
Poł.przez Wi-Fi	Filtr św. niebiesk.	Router Wi-Fi	Mój sejf	Pol.przez Wi-Fi	Filtr św. niebiesk.	Router Wi-Fi	Mój sejf
0	N	Ì	0	0		Ì	0
okalizacja	NFC	Smart View	Nie przeszkadzać	Lokalizacja	NFC	Smart View	Nie przeszkadza
		• 🧧			•	•	

3. Wchodzimy w aplikację FusionSolar i w prawym górnym rogu klikamy w trzykropek.



4. Z rozwiniętej listy wybieramy " Przekazanie urządzenia do eksploatacji"



5. Będąc w kolejnym ekranie klikamy w ikonę "Połącz"



6. Następnie zaczytujemy kod QR znajdujący się na obudowie falownika, w tym momencie aplikacja wymusi na Nas połączenie się z siecią WIFI generowaną przez falownik, jeśli tego nie zrobimy cała operacją nie będzie mogła zostać przeprowadzona.





7. Po udanym połączeniu z falownikiem przenosi Nas do okna poniżej. Z listy rozwijanej wybieramy "Użytkownik" następnie wpisujemy hasło **"00000a".** Standardowo w liście rozwijanej widniej **"Instalator",** konieczna jest zmiana na **"Użytkownik".**

Ì	Potwierdzanie tożasmości	
	BN:HV2080000	
	132ytkpunk	
	800004	

8. . Po udanym logowaniu przenosi Nas do ekranu głównego instalacji, w prawym górnym rogu wybieramy trzy kropki, następnie przechodzimy do zakładki **"Ustawienia".**



9. W zakładce ustawienia wybieramy "Ustawienia połączenia z routerem"



 Zostajemy przeniesieni do okna gdzie wybieramy w polu WLAN z listy rozwijanej domową sieć WIFI, następnie w polu Hasło WLAN routera wpisujemy hasło. Po wpisaniu hasła klikamy w prawym górnym rogu "Połącz



11. . Po udanym połączeniu pojawi się komunikat o poprawnym połączniu falownika z sieci WIFI, a dioda znajdująca się na Donglu z dołu falownika zacznie świecić ciągłym zielonym światłem.



- 12. GRATULACJE Twoje urządzenia zostało poprawnie połączone z siecią WIFI.
- 13. W celu założenia konta do Aplikacji FusionSolar skontaktuj się z Działem Serwisu EPG.